



# ATIKA®

## Freischneider/Grastrimmer **BF 31-4T**

Der leistungsstarke 2in1 Benzin-Freischneider/Grastrimmer.

Mit kraftvollem 4-Takt Benzinmotor.

Kraftvoll bei hartnäckigen und schwer erreichbaren Ausputzarbeiten im Garten.



# EUV



# CE

# Freischneider **BF 31-4T**

Das praktische 2in1 Benzin-Gerät - kraftvoll und robust, um Ausputzarbeiten effektiv zu beseitigen.

- Multifunktionsgriff mit allen Bedienelementen in einer Hand für eine einfache Bedienung;
- einstellbarer ergonomischer Zweihandgriff für eine sichere und optimale Führung;
- die Kraftstoffpumpe (Primerpumpe) erleichtert und beschleunigt das Starten, da das Benzin direkt in den Vergaser gepumpt wird;
- wendbare 3-Zahn Messerscheibe zum Mähen von Gras und Schneiden von Buschwerk und Unterholz;
- Doppelfadenspule mit Tippautomatik zum Schneiden von Gras und Gestrüpp;
- zweiteiliger Alu-Führungsholm, der schnell und werkzeuglos für einen einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung geteilt werden kann;
- ⊕ Doppelschulter-Tragegurt mit zusätzlichen Schulterpolstern, einem Oberschenkelschutz und einem Schnellverschluss für ein schonendes und sicheres Arbeiten.



4-Takt Benzinmotor mit Primerpumpe



2in1



Multifunktionsgriff



## Freischneider/Grastrimmer

## BF 31-4T

Artikelnummer	302376
4-Takt Benzinmotor (EUV)	31,0 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	max. 0,7 kW (ca. 1,0 PS)
Drehzahl n <sub>0</sub> - Freischneider	max. 7000 min <sup>-1</sup>
Drehzahl n <sub>0</sub> - Grastrimmer	max. 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittdurchmesser Messerscheibe	Ø 255 mm
Stärke Messerscheibe	1,4 mm
Schnittdurchmesser Fadenspule	ca. Ø 480 mm
Fadendurchmesser / Fadenlänge	ca. Ø 2,4 mm / 2,5 m
Füllmenge Kraftstofftank	700 ml (Benzin 91ROZ)
Füllmenge Motoröltank	80 ml (15W40)
Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	113 dB(A)
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	92,5 dB(A) - Freischneider
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	93,3 dB(A) - Grastrimmer
Messunsicherheitsfaktor K <sub>LPA/LWA</sub>	3,0 dB(A)
Hand-Arm-Vibration vorn/hinten a <sub>vhw</sub>	7,06 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vollautomatische Fadenführung	✓
Primerpumpe	✓
Gewicht (Freischneider/Grastrimmer)	ca. 8,5 kg / 8,4 kg

## Versandinformationen

	1080 x 300 x 280 mm
	ca. 11,0 kg



4 1004265 016666

Technische Änderungen vorbehalten.



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)